Portfreigabe einrichten (ADB)



blocked URL

Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie "10.0.0.138" in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.

STEP 2	
ogin	٩
Benutzername:	admin
Kennwort:	
Sprache:	Deutsch 🔻

Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie "Login".



Firmware Version:	E_9.3.2
Hardware Version:	VV2220v2
Firmware Profil:	MU
Seriennummer:	PI171064901T0012184-VV2220v2
MAC Adresse:	8c:59:c3:39:7f:41
· · · · · ·	

Diens

Wählen Sie "Fortgeschrittener Modus".



blocked URL

Fahren Sie mit dem Mauszeiger im Dienste-Fenster auf die Option "**Einstellungen**". Danach wählen Sie "**Nat und Port Mapping**" und klicken anschließend auf "Port Mapping".

STEP 5

blocked URL

Wählen Sie Port Mappings für gebräuchliche Applikationen.



blocked URL

Unter **Applikation**, wählen Sie das Dropdown-Menü und daraus Ihre gewünschte Option. Klicken Sie anschließend auf "Anwenden".

	STEP 7				
	Netwerkerkehr kommt von	Exter	ner Port		Interner Po
- LIVE	Jeden Host PPP - PTM	UDP	3074 3074	•	denselben F
pplika	fionen 🚯 Neues benutzer	definie	artes Por	t Ma	opping

Wählen Sie Neues benutzerdefiniertes Port Mapping.

ZIEL

blocked URL

Unter Externer Port (oder Bereich), geben Sie den Portbereich ein und klicken danach auf "Anweden".

Glückwunsch! Sie haben die Port-Weiterleitung erfolgreich auf Ihrer A1 Wlan Modem Box.