

Portfreigabe einrichten (ADB)



Info

Port-Weiterleitung ist ein Mittel, Ihrem Router mitzuteilen, zu welchem Rechner im Netzwerk eingehende Verbindungen gerichtet werden sollen. Port-Weiterleitung wird allgemein für Spielkonsolen verwendet.

STEP 1

[blocked URL](#)

Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie **"10.0.0.138"** in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.

STEP 2

ogin

Benutzername:

Kennwort:

Sprache:

Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie **"Login"**.

STEP 3

Basis Modus Fortgeschrittener Modus

Home

Geräte Übersicht		Diens
Firmware Version:	E_9.3.2	
Hardware Version:	VV2220v2	
Firmware Profil:	MU	
Seriennummer:	PI171064901T0012184-VV2220v2	
MAC Adresse:	8c:59:c3:39:7f:41	

Wählen Sie **"Fortgeschrittener Modus"**.

STEP 4

[blocked URL](#)

Fahren Sie mit dem Mauszeiger im Dienste-Fenster auf die Option **"Einstellungen"**. Danach wählen Sie **"Nat und Port Mapping"** und klicken anschließend auf **"Port Mapping"**.

STEP 5

[blocked URL](#)

Wählen Sie **Port Mappings für gebräuchliche Applikationen**.

STEP 6

[blocked URL](#)

Unter **Applikation**, wählen Sie das Dropdown-Menü und daraus Ihre gewünschte Option. Klicken Sie anschließend auf "Anwenden".

STEP 7

	Netzwerkverkehr kommt von	Externer Port	Interner Po
LIVE	Jeden Host PPP - PIM	UDP 3074 TCP 3074	↔ denselben F

Applikationen  Neues benutzerdefiniertes Port Mapping

Wählen Sie **Neues benutzerdefiniertes Port Mapping**.

ZIEL

[blocked URL](#)

Unter **Externer Port (oder Bereich)**, geben Sie den Portbereich ein und klicken danach auf "Anwenden".

Glückwunsch! Sie haben die Port-Weiterleitung erfolgreich auf Ihrer A1 Wlan Modem Box.