Hintergrundbild austauschen

Um den Hintergrund von einem Grandstream Gerät zu ändern, müssen Sie ein .jpg Bild erstellen und dieses auf einen Webserver hochladen.

Erstellen des Hintergrundbildes

Das Hintergrundbild muss in einer exakten Größe erstellt werden. Verwenden Sie hierzu unsere Größenangaben oder alternativ unsere Photoshop Vorlagen.

Gerät	Größe	Photoshop Template
GXP2130 GXP2135	320x240	GXP2130_35-Background_Template. psd
GXP2140 GXP2160 GXP2170 GRP2615 GRP2616	480x272	GXP2140_60_70- Background_Template.psd

Sie müssen das Bild im .jpg Format abspeichern.

Nachdem Sie das gewünschte Hintergrundbild erstellt haben, laden Sie es auf Ihren Webserver hoch und überprüfen Sie, dass das Bild über einen Browser erreichbar ist.

Provisioning der Endgeräte

Im Provisioning der Telefonanlage müssen Sie dann den Pfad zum gewünschten .jpg Bild provisionieren.

Dazu müssen Sie das Provisioning der gewünschten Nebenstelle öffnen und dort unter "Sonderoptionen" auf "Option hinzufügen..." drücken.

Nun fügen Sie unter "Funktion" den Wert "2917" ein und geben unter "Parameter" den HTTP oder HTTPS Pfad zu Ihrem gewünschten Bild auf Ihrem Webserver an.

Danach müssen Sie auf "Speichern" klicken und danach unter "Wartung" auf "Provisioning synchronisieren.

Sonderoptionen				
[7] Sonderoptionen des Endgestits hängen von Hastiware-Schema ab.				
Option historiagen				
Funktion (Index)	Parameter	Aktionen		
2917	eqi, teatla Roes www.eqtri	löschen		
Speichern				
Wartung				
7] Provisioning-Aldonen.				
Provisionierung synchronisieren	Die Konfiguration wird mit dem Provisionierungs-Server synchroniert und des Telefon wird angewiesen, diese neu abzurufen. Anzhang Aktuelle Gegrafsbah werden unter funktionen unterforzbah. Intro Die Teitorier Anzegung des Teitories haltkinnet nur, wenn das Edispipiti auf der Teitelnanlage registert Ist.			
Provisioning Deaktivieren	Das Pruvisioning für diese Niebenstelle wird umgebend dealdsviert. Info: Das derzeit eingebuchte Teinfors behält die aktuelle Envirollung.			

Nun sollte sich das Telefon neu starten und das neue Hintergrundbild abgerufen werden.