

Rufumleitung für Urlaube und Feiertage

Man hat über die [Admin- Web- Gui](#) der VBOX die Möglichkeit, für einen bestimmten Zeitraum, alle Rufnummern oder nur bestimmte Rufnummern auf eine individuelle Ansage oder eine bestimmte Nebenstelle/Gruppe umzuleiten.
Dieses Feature kann z.B. für Urlaube oder Feiertage verwendet werden.
Wenn dieses Feature konfiguriert und aktiviert ist, steht es über allen anderen Zeitplänen der VBOX.

Folgende Schritte sind nötig um das "Urlaub"- Feature zu konfigurieren und aktivieren:

1. Das "Urlaub"- Feature finden Sie in der Web- Gui unter "Einstellungen".

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page in the VBOX Admin Web GUI. The left sidebar contains a menu with 'Einstellungen' highlighted. The main content area is titled 'Einstellungen' and shows various settings for the 'Urlaub' (Vacation) feature. The settings include:

- E-Mail für allgemeine Benachrichtigungen: [] Zentraler Kontakt für den Versand von Benachrichtigungen über diverse System-Ereignisse.
- E-Mail für Berichte zu Wartelisten: [] Zentraler Kontakt für den Versand von Tages- und Monatsberichten zu Wartelisten. (Callcenter Betrieb)
- Tagebericht zuschicken: ☐ Ja
- Monatsbericht zuschicken: ☐ Ja
- Über eingehende Anrufe via Email informieren: ☐ Ja
- Über Benutzer- Registrierungsänderungen via Email informieren: ☐ Ja

2. Zuerst auf den Button "Neuer Urlaubsplan" klicken und einen Namen für den Urlaubsplan vergeben, danach auf den Button "Erstellen" klicken.

The screenshot shows the 'Urlaub' (Vacation) page in the VBOX Admin Web GUI. The left sidebar contains a menu with 'Urlaub' highlighted. The main content area is titled 'Urlaub' and shows the 'Neuer Urlaubsplan' (New Vacation Plan) button. Below this button is a form with a table for the vacation plan. The table has columns for '#', 'Urlaubsplan', 'Zuweisung', and 'Aktionen'. The 'Erstellen' (Create) button is highlighted.

3. Nachdem der Urlaubsplan erstellt wurde, muss zuerst die Methode ausgewählt werden.
Man kann die Rufnummer(n) auf eine individuelle Bandansage (Dateiformat: 8kHz 16bit PCM - Mono wav), eine Gruppe, welche ein spezielles Rufszenario konfiguriert hat, oder eine Nebenstelle umleiten.
Anleitung: [Gruppe mit Ansage und Sprachbox konfigurieren](#)



Die 3 Auswahlmöglichkeiten "Globale Bandansagen" sind nicht mehr aktiv und funktionieren daher auch nicht.

Status **Einstellungen** Warnung: Standort ohne IP-Einschränkung gefunden!

Einrichtungen
PEK-Verbindungen
Rufnummern
Routing
Begrüßungen
Standorte
Urlaub
Zellpläne
Netzwerk
Diagnose
Medien
Adressen
Nebenstellen
Provisionierung
Accounting

Urlaub

[Zurück](#)

Konfiguration

Einstellung	Wert
Anzeigename	Test
Methode	Aufgaben Umsetzen zu Gruppe Umsetzen zu Telefonate Gutsche Bänderlage "regime Veranstaltung" kopieren Gutsche Bänderlage "Regime" abspielen Gutsche Bänderlage "Regime" abspielen Individuelle Bänderlage 1. Upload abspielen Individuelle Bänderlage 1. Upload abspielen (Dateneingabe)
Rufnummern	Alle Rufnummern Hauptnummer (4372080001)
DW Ausnahmen	(Aufzählung)
Zeiträume	Individuelle Auswahl Von bis Hinzufügen

[Speichern](#)

4. Unter "Rufnummer" müssen die Rufnummern, welche für diesen Urlaubsplan berücksichtigt werden sollen, definiert werden.

Status **Einstellungen** Warnung: Standort ohne IP-Einschränkung gefunden!

Einrichtungen
PEK-Verbindungen
Rufnummern
Routing
Begrüßungen
Standorte
Urlaub
Zellpläne
Netzwerk
Diagnose
Medien
Adressen
Nebenstellen
Provisionierung
Accounting

Urlaub

[Zurück](#)

Konfiguration

Einstellung	Wert
Anzeigename	Test
Methode	Individuelle Bänderlage 1. Upload abspielen (Dateneingabe)
Rufnummern	Alle Rufnummern Hauptnummer (4372080001)
DW Ausnahmen	(Aufzählung)
Zeiträume	Individuelle Auswahl Von bis Hinzufügen

[Speichern](#)

5. Für alle Durchwahlen die unter "DW Ausnahmen" eingetragen sind, gilt der Urlaubsplan nicht und sind somit während des Zeitfensters des Urlaubsplans erreichbar. Diese Einstellung ist optional.

Status
Einstellungen

Erstellungen
PBX-Verbindungen
Rufnummern
Routing
Begrüßungen
Standorte
Urlaub
Zeitpläne
Netzwerk
Diagnose
Metriken
Aktionen
Nebenstellen
Provisionierung
Accounting

Urlaub

Zurück

Konfiguration

Einstellung	Wert
Anzeigename	test
[?] Hinweis: Zeitregeln gelten umgehend nach der Rufnummerzuweisung vor der Geschäftsprüfung.	
Methode	Individuelle Bandenrate & Upload abspielen
	(Datenringabst.)
	Keine ausgewählt (Upload)
[?] Hinweis: Die Methode bestimmt das Verhalten Ihrer Telefonanlage, wenn eine Zeitregel Geltung findet.	
Rufnummern	Alle Rufnummern
	☒ Hauptnummer (43722890001)
[?] Hinweis: Die Auswahl gilt nur, wenn Sie im Zuweisungsmenü "Individuelle Auswahl" ausgewählt haben.	
DW Ausnahmen	(Aufzählung)
[?] Hinweis: Aufzählung von zu ignorierenden Durchwahlfällen. Gilt unabhängig von Rufnummerzuordnung.	
[?] Hinweis: Bitte mit Bindestrichen ohne Leerzeichen trennen. (Bspw. 900.901.902)	
Zeitregeln	Individuelle Auswahl
Von	...
Bis	...
[?] Hinweis: Definieren Sie den Geltungszeitraum für diese Regel. Die Vergleichspräzision ist 1 Minute.	
Hinzufügen	
Speichern	

6. Zuletzt muss das Zeitfenster für den Urlaubsplan definiert werden. Hierzu muss man in die Felder "Von" und "Bis" den gewünschten Start- und End- Zeitpunkt für den Urlaubsplan eintragen und auf den "Hinzufügen"- Button klicken. Danach sollte das definierte Zeitfenster unter "Individuelle Auswahl" zu sehen sein. Abschließend muss der Urlaubsplan über den "Speichern"- Button aktiviert werden.

Zeitregeln

Individuelle Auswahl

Von 2019-4-18 00:00 ... Bis 2019-4-18 23:59 ... Hinzufügen

[?] Hinweis: Definieren Sie den Geltungszeitraum für diese Regel. Die Vergleichspräzision ist 1 Minute.

Zeitregeln

Individuelle Auswahl

2019-4-18 00:00 - 2019-4-18 23:59 (x)

Von ... Bis ... Hinzufügen

[?] Hinweis: Definieren Sie den Geltungszeitraum für diese Regel. Die Vergleichspräzision ist 1 Minute.

Speichern

[?] Urlaubspläne gelten umgehend nach der Rufnummerzuordnung und überbrücken die Durchwahlfähigkeit.