

Hintergrundbild austauschen

Um den Hintergrund von einem Grandstream Gerät zu ändern, müssen Sie ein .jpg Bild erstellen und dieses auf einen Webserver hochladen.

Erstellen des Hintergrundbildes

Das Hintergrundbild muss in einer exakten Größe erstellt werden. Verwenden Sie hierzu unsere Größenangaben oder alternativ unsere Photoshop Vorlagen.

Gerät	Größe	Photoshop Template
GXP2130 GXP2135	320x240	GXP2130_35-Background_Template.psd
GXP2140 GXP2160 GXP2170 GRP2615 GRP2616	480x272	GXP2140_60_70-Background_Template.psd

Sie müssen das Bild im .jpg Format abspeichern.

Nachdem Sie das gewünschte Hintergrundbild erstellt haben, laden Sie es auf Ihren Webserver hoch und überprüfen Sie, dass das Bild über einen Browser erreichbar ist.

Provisioning der Endgeräte

Im Provisioning der Telefonanlage müssen Sie dann den Pfad zum gewünschten .jpg Bild provisionieren.

Dazu müssen Sie das Provisioning der gewünschten Nebenstelle öffnen und dort unter "Sonderoptionen" auf "Option hinzufügen..." drücken.

Nun fügen Sie unter "Funktion" den Wert "2917" ein und geben unter "Parameter" den HTTP oder HTTPS Pfad zu Ihrem gewünschten Bild auf Ihrem Webserver an.

Danach müssen Sie auf "Speichern" klicken und danach unter "Wartung" auf "Provisioning synchronisieren".

Sonderoptionen
[?] Sonderoptionen des Endgeräts hängen vom Hardware-System ab.

Option hinzufügen...

Funktion (Index)	Parameter	Aktionen
2917	http://www.aufst.at/stb.jpg	Löschen

Speichern

Wartung
[?] Provisioning Aktionen

Provisionierung synchronisieren	Die Konfiguration wird mit dem Provisionierungs-Server synchronisiert und das Telefon wird angewiesen, diese neu abzurufen. Achtung: Aktuelle Gespräche werden vom Client/Server unterbrochen. Info: Die "Telefon"-Anzeige des Telefons funktioniert nur, wenn das Endgerät auf der Telefonanlage registriert ist.
Provisionierung Downloaden	Das Provisioning für diese Nebenstelle wird ausgeliefert/downloadet. Info: Das download angebotene Telefon enthält die aktuelle Einstellung.

Nun sollte sich das Telefon neu starten und das neue Hintergrundbild abgerufen werden.