

# Bandansage über Admin- Web- Gui einspielen

1. Einstieg auf die Admin- Web- Gui
2. Unter "Nebenstellen Gruppen" eine Gruppe auswählen

TELEMATICA

7 (0.02) ANRUF / AUSGEHEND 27 (0.02) ANRUF / LOKAL 42 ANR

Willkommen, Administrator | Abmelden Datenschutzerklärung Zur Benutzeroberfläche wechseln...

Status  
Einstellungen  
**Nebenstellen**  
Nebenstellen  
Standortprofile  
Weiterleitungen  
**Gruppen**  
Provisionierung  
Accounting

Warnung: Technische Kontaktperson wurde nicht eingerichtet!  
Warnung: Standort ohne IP-Einschränkung gefunden!

### Gruppen

Neue Gruppe

Gruppe	Durchwahl	Typ	Beschreibung	Tages-Schwellwert	Monats-Schwellwert	Jahres-Schwellwert	Aktionen
808	808	Warteliste		0	0	0	Bearbeiten Löschen Verfügbarkeit
908113 Umleitung Test	908113	Warteliste		0	0	0	Bearbeiten Löschen Verfügbarkeit
Failover	1003	Gruppe		0	0	0	Bearbeiten Löschen
Ruf Ext Test	10	Warteliste		0	0	0	Bearbeiten Löschen Verfügbarkeit
Test 2033	2033	Warteliste		0	0	0	Bearbeiten Löschen Verfügbarkeit
Vermittlung	0	Gruppe		0	0	0	Bearbeiten Löschen
VS AGZ	1003	Gruppe		0	0	0	Bearbeiten Löschen
<b>VS AGZ2</b>	1313	Gruppe		0	0	0	Bearbeiten Löschen
VS GZ	1002	Warteliste		0	0	0	Bearbeiten Löschen Verfügbarkeit
VS Mittag	1013	Gruppe		0	0	0	Bearbeiten Löschen
VS- Handy	1023	Gruppe		0	0	0	Bearbeiten Löschen
VS-NS11	1033	Gruppe		0	0	0	Bearbeiten Löschen

[?] Schwellwerte beziehen sich auf ausgehende Gesamt-Volumina und lösen eine Benachrichtigung aus (Siehe "Accounting Warning Email").  
Info: Die Aktualität der Daten kann bis zu einer Minute variieren.

3. Den Schalter "Arbeitszeit: Begrüßung", unter "Begrüßung", auf "Ja" stellen. Nach ganz unten scrollen und die Änderung mit "Speichern" und "Jetzt anwenden" aktivieren.

**Begrüßung**

Einstellung	Wert
Spezifische Arbeitszeit festlegen	- Bitte wählen -
Spezifische Arbeitszeit ergänzen	**** *.*.*
	[?] Beispiel: 00:00-23:59,mon-sun,**
Arbeitszeit: Begrüßung	<b>Ja</b>
Freizeit: Methode	Standardverarbeitung (Globale Einstellungen)
	(Durchwahl oder Rufnummer)
Freizeit: Begrüßung	Nein
Freizeit: Auflegen statt Rückgabe	Nein
Freizeit: Fallback statt Rückgabe	Nein

# Einstellungen speichern

Speichern

Zurücksetzen

⚠ Einstellungen wurden geändert und werden in Kürze automatisch angewendet. **(Jetzt anwenden!)**

⚠ Warnung: Technische Kontaktperson wurde nicht eingerichtet!

⚠ Warnung: Standort ohne IP-Einschränkung gefunden!

4. Danach unter "**Begrüßung**", bei "**Datei auswählen**", das gewünschte mp3- oder wave- File auswählen und abschließen wieder per "**Speichern**" und "**Jetzt anwenden**" aktivieren.

**ACHTUNG!!! Dateiformat: 8kHz 16bit PCM - Mono (.wav) verwenden**

Begrüßung ☰

Einstellung	Wert
Spezifische Arbeitszeit festlegen	- Bitte wählen - ▼
Spezifische Arbeitszeit ergänzen	<input type="text" value="***"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	[?] Beispiel: 00:00-23:59.mon-sun,*,*
Arbeitszeit: Begrüßung	Ja ▼
Freizeit: Methode	Standardverarbeitung (Globale Einstellungen) ▼ <input type="text"/> (Durchwahl oder Rufnummer)
Freizeit: Begrüßung	Nein ▼
Freizeit: Auflegen statt Rückgabe	Nein ▼
Freizeit: Fallback statt Rückgabe	Nein ▼

**Spezifische Begrüßung**

[?] Laden Sie eine spezifische Begrüßung für diese Gruppe hoch.

Titel	Funktion	Download
Type der Begrüßung	Einfache Begrüßung ▼	
Arbeitszeit (Standard)	<input type="button" value="Datei auswählen"/> <input type="button" value="Keine ausgewählt"/>	Download

[?] Wenn Keine Arbeitszeit definiert wurde, dann wird nur die Begrüßung "Arbeitszeit (Standard)" verwendet. Info: Bitte, verwenden Sie folgendes Dateiformat: 8kHz 16bit PCM - Mono (.wav)

# Einstellungen speichern

Speichern

Zurücksetzen

- ⚠ Einstellungen wurden geändert und werden in Kürze automatisch angewendet. Jetzt anwenden!

⚠ Warnung: Technische Kontaktperson wurde nicht eingerichtet!

⚠ Warnung: Standort ohne IP-Einschränkung gefunden!